

TREBEMA AQUA 2000 katlakivieemaldi. Paigaldusjuhend

Paigaldamine

- Trebema Aqua 2000 katlakivieemaldi paigaldatakse majja sisenevale veetorule pumba, filtri ja survepaagi järele kollektori ette. See sobib paigaldamiseks vask-, teras-, polüetüleen-, PEM- või galvaniseeritud torudele. Enne paigaldamist tuleb torudelt eemaldada värv ja isolatsioon. Seade ei sobi kasutamiseks metallarmatuuriga kummivoolikute ega alupex torude korral.
- Eemaldage enne paigaldamist fooliumit kattev paber.
- Keerake toru ümber 120 mm vahega (lehe teisel küljel olevat šablooni kasutades) ja veidi rohkem kui ühe keeru jagu kaks tükki valget PVC-fooliumit.
- Seejärel keerake PVC-fooliumi peale veidi rohkem kui ühe keeru jagu alumiiniumfooliumit.
- Kinnitage elektrodiklambrid torule, nii et nad jääksid alumiiniumfooliumi keskele. Ärge keerake klambreid liiga tugevasti kinni. *Kontrollige, et foolium jääks terveks.*
- Kui on oht, et torule võib tekkida kondensaad, tuleb see maksimaalse efektiivsuse tagamiseks isoleerida.
- Seade tuleb kinnitada seinale, torust max 1 m kaugusele. Krui- ja tüübliaukude puurimiseks kasutage šablooni. Kinnitage seade seinale ning ühendage seade komplekti kuuluva kaabli abil elektrodidega. Ühendage toiteadapter seadmega ning selle pistik 230 V seinakontakti.

NB! AQUA-seadet torudega ühendavad juhtmed peavad jooksma teineteisest lahus ning neid ei või kokku siduda ega sõlmida.

Katlakivieemaldi läbib nüüd kontrolltsükli. Umbes ühe minuti pärast on seade töös.

Kasutamine

Katlakivieemaldi lahustab torust läbi voolava lubjakivi, nii et see ei sadestu enam toru seintele. Algne olek taastub 48 tunni jooksul. Lubjakivi lahustamine muudab vee pindpinevust. Pesuvahendeid tuleb seetõttu kasutada umbes 25% vähem või asendada pesutablettidega.

Lubjakivi lahustumisel tekkiv süsihappegaas lagundab varem torusse sadestunud katlakivi. Seepärast tuleks esimese aasta jooksul dušile ja kraanidele jäävad triibud 2–3 korda aastas maha pesta.

Katlakivieemaldil on **VDE-** ja **CE-**sertifikaadid ning kaitseklassi **EN 60950-1 IP 33** kinnitus.

Garantiiperiood on 4 aastat. Seadme seisundit kontrollib automaatne kontrollmehhanism. Vea ilmnemisel hakkavad selle diodid vilkuma.

Kui seade töötab nõuetekohaselt, sütivad diodid järjekorras alt üles.

Rikete esinemisel võtke ühendust Aqua 2000 kohaliku edasimüüjaga.

Trebema AB

Tel: +46 480 870 20

E-post: treema@trebema.se

www.trebema.se