

**BOSCH**

Loodud kestma

Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Lokaliseerimisseade

Seinaskanner D-tect 200 C



Seinaskanner erakordsete tulemuste saavutamiseks: parim jõudlus ja lihtne dokumentatsioon

Kõige olulisemad andmed

Max lokaliseerimissügavus	200 mm
Boschi radaritehnoloogia	jah
Lokaliseeritavad objektid	magnetilised metallid (nt raud), ...

Tellimisnumber 0 601 081 601

Tehnilised andmed

Tehnilised andmed

Aku pingeline	12 V
Boschi radaritehnoloogia	jah
Lokaliseeritavad objektid	magnetilised metallid (nt raud), mittemagnetilised metallid (nt vask), pingestatud elektrijuhtmed, pingestamata elektrijuhtmed, Tühjad plasttorud, veega täidetud plasttorud, puitkarkassid
Max lokaliseerimissügavus	200 mm
Lokaliseerimissügavus, kuiv betoon, max	200 mm
Lokaliseerimissügavus, varane betoon, max	60 mm
Lokaliseerimissügavus, muud seinatüübid, max	80 mm
Lokaliseerimissügavus, puidust allstruktuurid, max	38 mm
Täpsus	±5 mm* (*lisaks kasutusest sõltuv kõrvalekalle)

Loetud	Objektivaade, Kohavaade, 2D-signaaliavaade, Signaaliavaade
Seinatüübid	Müüritis/universaalne, Betoon, Kipsplaat, Põrandaküte, Varane betoon, Horisontaalse sisemusega müüritis, Müüritise vertikaalne puurimine
Tolmu- ja pritsmekaitse	IP 5X
Dokumentatsioon:	USB-C, SD-kaart
Uuendatav	jah
Materjali tuvastamine	Pingestatud elektrijuhe, Magnetiline metall, Mittemagnetiline metall, Mittemetallmaterjal
Toide	12 V liitium-ioonaku, 4 x 1,5 V LR6 (AA), 4 x 1,2 V HR06 (AA)
Kaal, ca	0,7 kg
Lisafunktsioon	Lekketuvastus, kauguse mõõtmine



BOSCH

Loodud kestma

Elektrilised tööriistad käsitöö ja tööstuse jaoks

Eelised:

- Boschi Radar Technology ja moodne kasutajaliides täpsuse, suurema ohutuse ning tuvastatud objektide selge näitamise tagamiseks
- Mitu vaadet tagavad erinevates olukordades paindlikult parimad tulemused
- Kuvatõmmise funktsioon toetab kiiret ja lihtsat dokumenteerimist; kuvatõmmiseid saab alla laadida USB-C™ ja mälukaardiava kaudu

